



PASO1: CONFIGURACIÓN

TVT Movil 207 B/s 95% 10:18

10:18
viernes, 17 de julio

Ajustes

PASO2: CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES

Yoigo 293 B/s 95% 10:19

Ajustes

Buscar

Iniciar sesión en el ID de Huawei
Se puede acceder a Cloud, AppGallery, etc.

SUGERENCIAS (2)

- Configurar ID de huella digital
Desbloquear con la huella digital
- Pay faster with Google
Servicios de Google
- Conexiones inalámbricas y redes**
Wi-Fi, Ajustes de tarjetas SIM, Redes móviles
- Conexión del dispositivo
Bluetooth, NFC, Proyección simple
- Pantalla principal y fondo de pantalla
Cambio de portadas, Temas, Mostrar siempre en pantalla
- Pantalla
Brillo, Modo lectura, Tamaño de texto y de visualización
- Sonidos
No molestar, Tono, vibración
- Notificaciones
Símbolos, Notificaciones en pantalla de bloqueo
- Aplicaciones
Permisos, Aplicaciones predeterminadas, App gemela
- Batería
Modo de ahorro de energía, Uso de batería
- Almacenamiento
Liberador de espacio



PASO3:

REDES MÓVILES

TVT Movil 161 B/s 95% 10:19

← Conexiones inalámbricas y redes 🔍

Modo avión

Wi-Fi Zero >

Redes móviles >

Anclaje y zona Wi-Fi >

Ajustes de tarjetas SIM >

Uso de datos >

VPN >

DNS privado Automático >

¿Buscando otros ajustes?

[Ajustes de llamadas](#)



PASO4

CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES

TVT Movil 2,3 K/s 95% 10:19

← Redes móviles

GENERALES

Datos móviles
El operador puede cobrar tarifas por consumo de datos si la función está habilitada

SIM 1

Itinerancia de datos **TIENE QUE ESTAR ACTIVO** >
Habilitar datos móviles en itinerancia

Nombres de punto de acceso (APN) **ENTRAMOS EN APN** >

Tipo de red preferido >
Modo de red preferido: 4G/3G/2G

Operador >
Seleccionar un operador de red

SIM 2

Itinerancia de datos
Habilitar datos móviles en itinerancia

Nombres de punto de acceso (APN) >

Tipo de red preferido >
Modo de red preferido: 4G/3G/2G

Operador >
Seleccionar un operador de red

Más >





PASO 5:

CAMBIAMOS SOLO LO QUE ESTA MARCADO

TVT Movil 42 B/s 95% 10:20

✕ Editar APN ✓

Nombre	ESCRIBIMOS →	TVT Movil
APN	ESCRIBIMOS →	lcrinternet
Proxy		<Sin establecer>
Puerto		<Sin establecer>
Nombre de usuario		<Sin establecer>
Contraseña		<Sin establecer>
Servidor		<Sin establecer>
MMSC		<Sin establecer>
Proxy MMS		<Sin establecer>
Puerto de MMS		<Sin establecer>
MCC		214
MNC	ESCRIBIMOS →	03
Tipo de autenticación		PAP
Tipo de APN		default,supl
Protocolo APN		IPv4

Eliminar APN

Nota:

LCRINTERNET
en minusculas

PASO 6:

GUARDAR CAMBIOS Y SALIR

TVT Movil 42 B/s 95% 10:20

✕ Editar APN **GUARDAMOS → ✓**

Nombre		TVT Movil
APN		lcrinternet
Proxy		<Sin establecer>
Puerto		<Sin establecer>
Nombre de usuario		<Sin establecer>
Contraseña		<Sin establecer>
Servidor		<Sin establecer>
MMSC		<Sin establecer>
Proxy MMS		<Sin establecer>
Puerto de MMS		<Sin establecer>
MCC		214
MNC		03
Tipo de autenticación		PAP
Tipo de APN		default,supl
Protocolo APN		IPv4

Eliminar APN